

# Технический паспорт продукта

## Комнатный контроллер-дисплей, компактный, 2 группы



### Ссылочный номер

CD 5192 KRM TS D

KNX комнатный контроллер-дисплей, компактный, 2 группы

комплектный набор накладок, 2 группы, арт.: CD 502 TSA ..  
можно подключить дополнительный модуль комнатного контроллера арт.:  
CD 5178 TSEM

можно подключить дополнительный кнопочный модуль арт.: CD 509.. TSEM

рекомендованная высота установки: 1,5 м

### Назначение

- Измерение и регулировка комнатной температуры
- Управление потребляющими приборами, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение светвых сцен и т.п
- Установка в монтажной коробке согласно DIN 49073

### Характеристики

Для всех кнопок могут быть заданы функции датчиков касания или функции для управления регуляторами.

- ЖК-дисплей с подсветкой
- Одна или две функции для каждой кнопки
- Комплектация с набором кнопок
- Восемь светодиодов состояния — красный, зелёный или синий
- Регулируемая яркость светодиодов состояния и ЖК-дисплея
- Встроенный соединитель шины
- Подключение расширительного модуля контроллера помещения или датчиков касания
- Встроенный датчик температуры помещения
- Возможно подключение дистанционного датчика
- Регулирование температуры помещения посредством предварительной установки заданных значений
- Два внутренних независимых регулятора для регулирования в двух независимых помещениях — в сочетании с модулями расширения
- Индикация температуры помещения или заданной температуры (°C или °F)
- Индикация наружной температуры – с помощью внешнего датчика, например, метеорологической станции
- Индикация времени в сочетании с датчиком времени KNX (в меню)
- Функция кнопки или выключателя с качающимся рычажком
- Функция блокировки: блокировка или переключение всех или отдельных функций кнопок
- Функция сигнала тревоги, опционально — с подтверждением путем нажатия любой кнопки
- Могут демонстрироваться функциональные символы

### Принадлежности:

выносной датчик арт.: FF 7.8